

## Oštećenje remenice slobodnog hoda alternatora

### Proizvođači vozila:

Nissan, Renault

LuK-AS-br.: **535 0116 10**

### OE-br.:

- Nissan A660C-300EX
- Renault 82 00 113 636

Generator Mitsubishi br.: A2TB6481



Slika 1: 535 0116 10

### Komplet isporuke:

- 1 x remenica slobodnog hoda
- 1 x rastojna podloška (3,5 mm)
- 1 x Poklopac, brtveni

Kao posljedica cijelog niza već poznatih oštećenja prilikom svakog servisa preporučujemo prekontrolirati moguće oštećenje serijski ugrađenih remenica slobodnog hoda alternatora te u slučaju potrebe ove remenice zamijeniti.

Kod oštećenih remenica praznog hoda se otkida guma od metalnih dijelova tako da dalje **nije** osigurana funkcija prigušivača.

### Upozorenje:

Oštećenje prigušivača torzijskog titranja vozilo može sasvim izbaciti iz rada!



Slika 2: Pregled montaže

LuK-AS nudi mehanizam za rad alternatora na prazno (**535 0116 10**).

### Uputstvo za ugradnju:

1. Skinuti microV remen
2. Pregledajte, zbog mogućih oštećenja sve komponente pogona remena – oštećene komponente promijenite
3. Skinite originalnu remenicu alternatora (vidi **sliku 2**)
4. Na osovinu alternatora stavite rastojnu podlošku (vidi **sliku 2**)
5. Remenicu slobodnog hoda alternatora **535 0116 10** ugrađujte pomoću odgovarajućih specijalnih alata (vidi **sliku 3**)
6. Na slobodnog hoda alternatora stavite brtveni poklopac – **obratite pažnju na ispravno namještanje!**
7. Ugradite microV remen



Poštivati upute proizvođača vozila!



Slika 3: Pregled specijalnih alata

- a. 400 0235 10 (Torx, kratki)
- b. 400 0201 10 (Torx, standardni)
- c. 400 0200 10 (okasti ključ, standardni)
- d. 400 0234 10 (okasti, kratki)

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi **www.Schaeffler-Aftermarket.com** ili u RepXpert na adresi **www.RepXpert.com**.

Izdano 10.2007 (zamjena 05.2006)

INA 0004

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket